



Shack or field. Log freely.

hamrecord

ハムレコ

QSOデータ入力ガイド

hamrecordではPCだけではなくスマホやタブレットでのログ記録が可能です。

固定・常置場所はもちろん、移動運用でもご活用いただけます。

このガイドでは新規QSOの基本的な入力方法・便利機能等についてご紹介します。

【まずは自局情報を登録！】

「設定・ツール」メニューの「自局情報設定」タブでOP名・QTH等を登録するとハムレコ内で新規QSO入力時に自動表示(ヒット)されるようになります。ぜひご登録ください。JARL会員の方はJARL認証も実施ください。

【全項目共通の操作】

1) 次の項目へはTabもしくはEnter(スマホ等は次へボタン)で進みますが、入力済の項目はスキップされます。

2) 前の項目に戻るにはShift+Tabを押します。戻る場合は入力済項目も含め順番に戻ります。

※マウスでももちろん操作可能です。

【各項目固有の操作】

※ここではPCの画面表示で説明しますが、スマホ・タブレットでも同様の動作になります。

①コールサイン

- ・JA1QSO/1 でも 1/JA1QSO でも入力可能です。
- ・3文字以上入力で過去QSOから候補表示されます。(中間一致) 候補を選択してEnterで入力完了です。

②DX・UTC

- ・国外コールサイン入力時に自動でONになります。(設定有効時に動作します。)

⑨

The screenshot shows the '新規QSO' (New QSO) entry form. It includes fields for 'Call' (JA1QSO), 'Date/Time' (2026/06/27 19:17), 'Freq' (433), 'Mode' (FM), 'His' (59), 'My' (59), 'JCC/JCG' (1203), 'GL', 'OP' (とみさと), and 'QTH' (千葉県市川市). Below these are sections for 'JA1QSO との過去のQSO (1件)', 'QSL・メモ' (with 'JARL' and 'hamrecord' selected), '個人メモ' (紙と電子両方でQSLご希望), '自局設備' (ICOM IC-705, Radix RY-430M5), and '出力W' (10). The form is annotated with red circles and numbers 1 through 9 corresponding to the guide's instructions.

③Mode

- ・直近使用した値が候補表示されます。

④RST

- ・59または599が候補表示されます。(設定有効時に動作します。)

⑤市区郡コード・QTH

- ・JCC/JCG欄入力でQTHが補完されます。
- ・QTHはひらがなで候補検索が可能です。(例: いち で 千葉県市川市 等が候補表示。コールサインのエリアとも連動しています。)

⑥過去QSO表示

- ・過去QSOがある場合、コールサイン欄上に「過去QSOあり」と表示され、その内容が表示されます。

⑦QSL・メモ

- ・紙と電子のQSL送付設定が同時に設定できます。
- ・メモ欄はQSL印字用と個人メモ(印字されない)に別れていますが、設定でHAMLOG式(%-%で囲った内容をQSLに印字)に変更もできます。

⑧リグ・アンテナ

- ・直近使用した値が候補表示されます。

⑨保存して次 ボタン

- ・連続してQSO入力の際、次の値は引き継がれますので、都度の入力は不要です。CQ・Freq・Mode・自局情報枠内の全項目

※Mark1・2はHAMLOG互換項目です
(HAMLOG入力ウインドウ上の1・2と同じ)

※hamrecordの詳しい使い方は、QSO一覧画面右上の「設定・ツール」内のヘルプをご参照ください。